

INNCOM PC-502

协议转换器

PC-502用于扩展RF网络范围以及将INNCOM S5 bus转换为RF通讯协议。

PC-502可以提供RS485到Deep Mesh RF协议的转换。该应用非常适合INNCOM中央电子锁系统（CELS）集成，以及需要在RS485和RF网络之间进行信号转换以将客房数据返回到网络的应用。在客房内射频网络中，PC502提供S5bus到RF协议的转换，为参与INNCOM集成房间自动化系统（IRAS）的任何INNCOM产品提供射频收发器，用于控制客房中的无线产品。在Deep Mesh 802.15.4网络中，PC-502被设计用于修补网络中由于距离限制或干扰而导致信号强度丢失的区域。它还用于创建多个路径，增加网状通信的冗余，以确保最大的网络可靠性。



参数	
订货号	201-502.2.WH.C
射频传输速率	250 Kbps
射频传输距离	30.48 米 / 100 英尺
射频发射功率	50 mW (+17 dBm)
射频接收灵敏度	98 dBm
频率段	2.4 Ghz
安全加密	AES-128
协议	IEEE 802.15.4
网络拓扑	Deep Mesh
频率信道	11-26 信道;
最大室内设备数	无
电源规格	12VDC
功耗电流	额定 100mA
工作温度*	0-40°C
尺寸	70.2mm x 42.4mm x 8mm
合规与认证	RoHS
网络连接	S5, RF



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国楼宇自控事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

PC - 502 | 2025-02-18
© 2025 Honeywell International Inc.

Honeywell