

INNCOM X45RA 0-10V 调光模块

X45RA 是 INNCOM 客房自动化系统的多功能组件, 能够优雅地控制 0-10V 可调光的荧光灯镇流器和 LED 照明.

X45RA 还包含多个低压输入和输出, 可用于满足来自客人的控制, 房间状态检测以及第三方开关和面板接口等. X45RA 通过 INNCOM 的 S5bus 有线协议接口与客房自动化系统连接, 实现照明和客房控制的无缝集成.



可选的客房内无线网络通讯功能

可软件配置的数字输入

可软件配置的数字输出



35mm DIN 导轨安装

4 个可配置的 0-10VDC 模拟输出, 用于控制可调光镇流器

4 个内置继电器, 可根据需要对市电回路进行单独的开 / 关控制



多功能硬件平台

全封闭设计以保护敏感电路

符合 CE 认证, 适用于全球使用

Honeywell

INNCOM X45RA 0-10V 调光模块

参数	
输入电压 (H3/H4 接口)	12 VDC
额定电流	300 mA
数字输入 (H5)	4 个开路集电极数字输出, 4 个 0-5VDC 干触点数字输入
模拟输出 (H8 & H9)	4 个 0-10VDC 模拟输出
LED 指示灯	诊断 LED, 状态指示用于模拟输入, 数字输入和数字输出
通讯	S5bus
尺寸	86.2mm 长 x 78.4mm 宽 x 60mm 高
DIN 导轨类型	35mm 宽 x 15mm 高
工作温度	0°C 至 30°C, 0% 至 90% 相对湿度
合规和认证	RoHS

UL 负载额定值						
负载类型	输入	端口	继电器			继电器输出
X45RA.C 继电器输出	120 VAC	1-4	K1-K4	最大 10A (单继电器)	适用于电阻性负载和电机负载	
				最大 5A (单继电器)	适用于钨丝灯负载	
模拟输出 A1-A4	最大 12VDC 20mA					

CE 负载额定值					
负载类型	输入	端口	继电器	继电器输出	
X45RA.C 继电器输出	120VAC	1-4	K1-K4	最大 5A (单继电器)	适用于电阻性负载和电机负载
				最大 2.5A (单继电器)	适用于钨丝灯负载
模拟输出 A1-A4				最大 12VDC 20mA	

X45RA 系统总览	
功能	描述
客房照明控制	输出点用于 0-10V 调光和继电器驱动的照明电路. 输入点用于调光设置, 调光减弱, 调光增强, 调光切换, 场景设置, 场景清除, 场景切换.
客房占用监控	输入点包括被动红外移动传感器, 门磁开关, 阳台门窗磁开关以及通用或连通门逻辑

订货型号: 201-837-RA.C



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国楼宇自控事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

IN-DT-X45RA-CN | 2025-02-18
© 2025 Honeywell International Inc.

